



Boîtier pour caméra extérieure TV-H100 (A1.0R)

LE boîtier pour caméras extérieure protégé les caméras Internet de sécurité TRENDnet des conditions climatiques extérieures avec une classification IP66.

Le boîtier de caméra extérieure est conçu pour être utilisé avec les caméras Internet de sécurité TRENDnet. Utilisez ce boîtier pour étendre vos besoins en surveillance et protéger vos biens les plus précieux.

Installez la caméra sur la majorité des surfaces grâce au kit de montage fourni. Installez le boîtier dans sa position finale fixe en l'ajustant afin d'obtenir le champ de vision désiré. Une solide visière en aluminium minimise les reflets du soleil et protège le boîtier de caméra des conditions extrêmes.

Aperçu du produit • Réalisé en aluminium, certifié IP-66. Protège contre les conditions climatiques extrêmes.

- Simple à installer. Se fixe sur la majorité des surfaces grâce à un kit de montage fourni
- Installez le boîtier dans sa position finale fixe en l'ajustant afin d'obtenir le champ de vision désiré.

Caractéristiques techniques

- Sa conception solide offre une solution rentable pour protéger votre caméra Internet des rigueurs d'une utilisation extérieure.
- Le kit de fixation ajustable peut fixer le boîtier sur une surface horizontale ou verticale
- Construit entièrement en aluminium, offre une classification de protection IP-66
- 2 ans de garantie

Outdoor Camera Enclosure

TV-H100 (A1.0R)

Spécifications

Hardware	
Périphériques supportés	• TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W
Matériel	• Boîtier aluminium
Dimension	• 147 x 140 x 270mm (5.7x5.5x10.6 in.)
Weight	• 3.7kg (1.68 Lb.)
Temperature	• Fonctionnement: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Color	• Blanche

Contenu de l'emballage

- TV-H100
- Guide d'installation rapide
- Kit de montage

Produits en relation

TV-IP110/TV-IP110W	Serveur de caméra Internet
TV-IP212/TV-IP212W	Serveur sans fil de Webcam à deux modes avec son
TV-IP312/TV-IP312W	Serveur jour/nuit de Webcam sans fil avec son

Information pour commander

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

